BZ 142-1 10V

Codice articolo: 1420821



Regolazione del tempo e della luce Contaore di funzionamento

Descrizione del funzionamento

- Contaore di esercizio con azionamento a motore sincrono
- Apparecchi da montare su pannello frontale con fissaggio a scatto o a graffe per spessore del pannello fino a max. 10 mm
- Collegamento con morsetti o spina piatta 6,3 mm
- Grande pannello frontale 48 x 48 mm
- Versioni per tensione continua con motore passo-passo comandato al quarzo
- Visualizzazione di esecuzione




Dati tecnici

| | BZ 142-1 10V |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tensione d'esercizio | 10 V DC - 80 V DC |
| Tipo montaggio | Montaggio su pannello frontale |
| Dimensione pannello frontale | 48 x 48 mm |
| Dimensione apertura per montaggio | 46 x 46 mm |
| Campo di conteggio | 99999,99 h |

| | BZ 142-1 10V |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo di protezione | IP 65 (Mascherina frontale) |
| Classe di isolamento | II secondo EN 60 335-1 |
| Temperatura ambiente d'esercizio | -20°C 70°C |

Schemi di collegamento



Modifiche tecniche ed errori di stampa riservato
Maggiori informazioni disponibili su: www.theben.it/prodotto/1420821
I dati di carico sono determinati con illuminanti selezionati in modo esemplare e sono quindi dati tipici a causa del gran numero di prodotti disponibili.

BZ 142-1 10V

Codice articolo: 1420821



Disegni quotati

