
BMG 6 T KNX

Codice articolo: 4930230

KNX
KNX Secure

Descrizione del funzionamento

- Ingresso binario 6 canali MIX2
- Modulo di base MIX2
- Possibilità di ampliamento fino a 18 canali
- Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2
- Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente
- Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione
- La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori di commutazione sono possibili anche senza modulo bus KNX
- Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale
- Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)




Dati tecnici

	BMG 6 T KNX
Tensione d'esercizio KNX	Tensione Bus, ≤4 mA
Tensione d'esercizio	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequenza	50 - 60 Hz
Autoconsumo	~0,3 W
Larghezza	4 moduli
Tipo montaggio	Montaggio su barra DIN
Tipo di collegamento	Morsetto bus KNX
Sezione massima del cavo	Piene: da 0,5 mm² (Ø 0,8) a 6 mm² | Cavetto con manicotto: da 0,5 mm² a 4 mm²

	BMG 6 T KNX
Tensione/assorbimento di corrente ingressi	10 V DC - 240 V AC 2 mA
Lunghezza della linea max.	100 m
Sortie	12 V DC/18 mA, no SELV
Indicazione	6 LEDs zur Anzeige des Zustandes am Eingang
Adatto per SELV	Sì, se tutti i ingressi collegato SELV
Temperatura ambiente d'esercizio	-5°C ... 45°C
Tipo di protezione	IP 20
Classe di isolamento	II secondo EN 60 730-1

Schemi di collegamento



BMG 6 T KNX

Codice articolo: 4930230

Disegni quotati

